

GL-E27 電子鬧鐘型 PIR 針孔蒐證 DVR

[特點]

一體型磁吸式免拉線，快速容易安裝及方便解除安裝

300 萬像素的微型針孔攝影機，Full HD 1080P/30FPS 高清晰

全時錄影/自動覆蓋/PIR 熱感應偵測錄影待機監控 9 天，瞬間即時記錄影音蒐證

溫度計、相對濕度計及電子時鐘功能

臺灣製造、BSMI,CE,FCC 認證

[規格]

影像元件：1/3" progressive 300 萬(2304x1536)CMOS

視角：66 度 / 4mm

最低照度：3.3 Lux / F2.0

影音儲存檔案：AVI

影像解析度：Full HD 1080P(1920x1080)

錄影張數：30fps

拍照：500 萬畫素(2592x1944)

拍照儲存檔案：JPEG 檔

記憶體：支援 TF 32GB(160 分鐘 16GB)

PIR：設置於高度 90cm 的牆面上，可偵測 3.6 米

工作時間：監控待機 9 天/錄影約 3 小時

尺寸重量：10 x 10 x 1.5 cm / 重量：133g

產地：台灣製造、BSMI,CE,FCC 認證

[功能]

- 時間戳記(日期時間顯示)功能：顯示
- 自動覆蓋(循環錄影)功能：開啟[關閉]
- 移動偵測(採用節能省電 PIR 熱感應偵測功能)功能：開啟[關閉]
- 插電錄影(邊充邊錄)功能：無
- 通電自動錄影：無
- AV OUT 功能：無
- 防水功能：無

[設定時間]

按 Mode 鍵選到時間

長按 Set 鍵(12/24 小時切換選擇)使用 Up/Down 選擇，確認按 Set，結束按 Mode

(小時設定)使用 Up/Down 選擇，確認按 Set，結束按 Mode

(分鐘設定)使用 Up/Down 選擇，確認按 Set，結束按 Mode

[鬧鐘時間]

按 Mode 鍵選到鬧鐘 ALM

長按 Set 鍵(小時設定)使用 Up/Down 選擇，確認按 Set，結束按 Mode

(分鐘設定)使用 Up/Down 選擇，確認按 Set，結束按 Mode

按 Up 鍵選擇啟動鬧鐘(在時間左方出現鈴鐺)

[設定時間]

按 Mode 鍵選到日期

長按 Set 鍵(年份設定)使用 Up/Down 選擇，確認按 Set，結束按 Mode

(月份設定)使用 Up/Down 選擇，確認按 Set，結束按 Mode

(日期設定)使用 Up/Down 選擇，確認按 Set，結束按 Mode

時間模式下按 Max/Min 當時累計記錄最高/最低溫度及相對濕度

[操作方式]

插入 TF 記憶卡，設定您需要的錄影方式，再打開電源即可。(如圖)

指撥開關說明：REC 錄影/Photo 拍照；Cont 全時錄影/PIR 熱感應偵測錄影

產品說明



[格式化]

按住格式化按鍵，**電源撥到 On**，**紅燈閃爍**放開，格式化記憶卡

[錄影設定時間]

1)在根目錄下新增一個 `settime.txt` 文件檔，內容例如(2017 年 06 月 01 日 18:57:08)

2017.06.01 18:57:08

2)開機錄影，即可寫入設定時間

[充電]

充電時指示燈亮**綠燈**，充飽後綠燈熄

註：開啟自動覆蓋功能時，錄影的**紅燈**指示燈處也會亮起**綠燈**

註：鋰電池完全沒電後或器材存放前，請先充飽電再存放