

# GL-W17 無線數位加密收音器

1. 具有數位加密安全機制。
2. 當發送信號時，無需擔心第三方攔截信號內容。
3. 在室內使用時，信號垂直傳輸和接收可達3至4層樓(無障礙空間)。
4. 在戶外使用時，信號傳輸和接收距離可達250公尺至300公尺(無障礙空間)。
5. 發射器採用高感度樓式麥克風。



充電座  
(一次可充四顆電池)



充電座專用線



專用電池



耳機



加密收音器



加密接收器

[規格]

信號調制方式：FSK/ Hopping/ RF data Rate

= 512Kbps, Codec Sample Rate = 8KHz /16bit

接收靈敏度：-97dBm/ RF data Rate

= 512Kbps, Codec Sample Rate = 8KHz /16bit

頻寬：512K

頻段：UHF

頻率：419MHz~421MHz

頻道：Hopping

麥克風有效範圍：10m around

加密方式：A-law

傳輸範圍：250 m~300m

電流消耗功耗：100mA

發射輸出功率：50mW

電源：DC3.7~5V

尺寸：TX 15 x 20mm / RX 40 x 48mm

重量：10g (TX+RX)

[充電]



使用專用充電座，由左至右 1/2/3/4，對應每個燈號，一次最多可以充 4 顆電池

充電紅燈

充飽燈熄

[操作]

(1)將接收器旋上天線；接收及發射器接上專用電池

註：接點有做記號(上)對(上)



(2)打開接收器電源，插入耳機即可



[產地]臺灣

[展銷門市]綠廣興業有限公司

[E-Mail][service@taiwan-spy.com](mailto:service@taiwan-spy.com)

[門市地址]臺北市南港區忠孝東路六段 388 號

[Line 官方][@uuw5632b](https://line.me/tv/u/uuw5632b)